

اعداد . 0-9

• - - - - -	1	- - - - -	0
• • • - - -	3	• • - - -	2
• • • • •	5	• • • • -	4
- - • • •	7	- • • • •	6
- - - - •	9	- - - • •	8

حروف تہجی . A-Z

dah-di-di-dit	- • • •	B	di-dah	• -	A
dah-di-dit	- • •	D	dah-di-dah-dit	- • - •	C
di-di-dah-dit	• • - •	F	dit	•	E
di-di-di-dit	• • • •	H	dah-dah-dit	- - •	G
di-dah-dah-dah	• - - -	J	di-dit	• •	I
di-dah-di-dit	• - • •	L	dah-di-dah	- • -	K
dah-dit	- •	N	dah-dah	- -	M
di-dah-dah-dit	• - - •	P	dah-dah-dah	- - -	O
di-dah-dit	• - •	R	dah-dah-di-dah	- - • -	Q
dah	-	T	di-di-dit	• • •	S
di-di-di-dah	• • • -	V	di-di-dah	• • -	U
dah-di-di-dah	- • • -	X	di-dah-dah	• - -	W
dah-dah-di-dit	- - • •	Z	dah-di-dah-dah	- • - -	Y

ٹائمنگ کے اصول

ہر مورس علامت ایک بنیادی وقت "اکائی" پر بنتی ہے۔ رفتار اکائی کو بدلتی ہے، لیکن تناسب ثابت رہتے ہیں۔

1 اکائی . مختصر پلس (•) **dit**

3 اکائیاں . طویل پلس (—) **dah**

عناصر کے درمیان 1 اکائی **gap**

حروف کے درمیان 3 اکائیاں **letter**

الفاظ کے درمیان 7 اکائیاں **word**

PARIS = 50 اکائیاں 10 WPM پر 1 لفظ کا معیاری حوالہ

پروسانز اور عام کوڈز

• • • - - - • • •	SOS	.International distress signal
- • - • - • - • -	CQ	.General call to all stations
• - - - •	AR	.End of transmission
- - • • • -	BT	Break/pause separator between sections of a message
- - • -	K	.Invitation to transmit
- • - - •	KN	.Invitation to a specific station only
• • • - - -	SK	.End of contact (Silent Key)
• - •	R	.Received / Roger
- - • • • • • - - -	73	.Best regards

رموز اوقاف

وقت مختصر	- - • • - -	,	وقت	• - - - - •	.
فجائیہ	- • • - - -	!	سوالیہ	• • - - • •	?
اقتباس	• • • • •	"	اپسٹرائی	• - - - - •	'
توس کھولنے	- • - - •	(سلیش	- • • • •	/
تقطیع	- - - • • •	:	توس بند	- • - - - •)
ایٹ	• - - • • •	@	نقطہ وقت	- • • • • •	;



ایپ ڈاؤن لوڈ کریں
morsekit.com/app

• مفت ترجمہ کار

• آڈیو مشق

• 27 زبانیں

• iOS اور Android ایپ

مفت پرنٹ اور شیئر کریں۔ morsekit.com کی پیشکش۔ کسی بھی متن کو فوراً مورس میں ترجمہ کریں، آڈیو کی صورت میں سنیں اور 27 زبانوں میں کوڈ سیکھیں۔ حوالہ سراہا جاتا ہے، لیکن لازمی نہیں۔